

Cudy FS1018PS1 network switch

Artikel	269407
Herstellernummer	FS1018PS1
EAN	6971690790271
Cudy	



Zusammenfassung

Cudy FS1018PS1, Fast Ethernet (10/100), Power over Ethernet (PoE), Rack-Einbau

Cudy FS1018PS1. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Fast Ethernet (10/100), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 18, Anzahl installierten SFP Module: 1. MAC-Adressentabelle: 4000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 7,2 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u. Netzstecker: AC-Eingangsbuchse. Power over Ethernet (PoE). Rack-Einbau

Merkmale

Leistungen

Plug & Play	Ja
Ventilatorlos	Ja

Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel	AC
Rackmontageset	Ja

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in	0 - 85%

Netzwerk

Netzstandard	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s
VLAN-Unterstützung	Ja

Design

Rack-Einbau	Ja
Produktfarbe	Grau
Gehäusematerial	Metall
LED-Anzeigen	Aktivität, Link, PoE, Leistung

Datenübertragung

Routing-/Switching-Kapazität	7,2 Gbit/s
------------------------------	------------

Betrieb

Energie

Energiequelle	AC
Netzteil enthalten	Ja
AC Eingangsspannung	100 - 240 V

Gewicht und Abmessungen

Breite	280 mm
Tiefe	180 mm
Höhe	44 mm

MAC-Adressentabelle	4000 Eintragungen
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)	1488000 pps
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)	148800 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)	14880 pps

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE)	Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	16
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse	16
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	200 W

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	18
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Fast Ethernet (10/100)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse	2
Anzahl installierten SFP Module	1
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse	1
Anzahl der Uplink-Ports	2
Netzstecker	AC-Eingangsbuchse

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.