

Seasonic Prime PX-1000 power supply unit



Artikel	128218
Herstellernummer	PRIME-PX-1000
EAN	4711173874164
Seasonic	

Zusammenfassung

Seasonic Prime PX-1000, 1000 W, 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 13 - 6.5 A, 125 W, 996 W

Seasonic Prime PX-1000. Gesamtleistung: 1000 W, AC Eingangsspannung: 100 - 240 V, AC Eingangsfrequenz: 50 - 60 Hz. Motherboard Anschlussstecker: 20+4 pin ATX, Stromkabellänge Motherboard: 61 cm, SATA-Netzkabellänge: 450,470,570,700,760,810,860 mm. Zweck: PC, Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor: ATX, 80 Plus Zertifizierung: 80 PLUS Platinum. Produktfarbe: Schwarz, Kühlung: Aktiv, Lüfterdurchmesser: 13,5 cm. Mitgelieferte Kabel: AC, PCIe, SATA

Merkmale

Betriebsbedingungen		Gewicht und Abmessungen	
Betriebstemperatur	0 - 50 °C	Breite	150 mm
		Tiefe	170 mm
		Höhe	86 mm
Lieferumfang		Design	
Mitgelieferte Kabel	AC, PCIe, SATA	Produktfarbe	Schwarz
		Kühlung	Aktiv
		Lüfterdurchmesser	13,5 cm
		Anzahl Lüfter	1 Lüfter
		Lüfterplatzierung	Oben
		Ein-/Ausschalter	Ja
Logistikdaten		Leistungen	
Warentarifnummer (HS)	84733020	80 Plus Zertifizierung	80 PLUS Platinum
Technische Details			
Nachhaltigkeitszertifikate	RoHS, ENERGY STAR		

Sonstige Funktionen

Schrauben enthalten	Ja
Anzahl von Schrauben	4

Verpackungsdaten

Betriebsanleitung	Ja
Verpackungsart	Box

Zweck	PC
Stromversorgungseinheit (PSU)	ATX
Formfaktor	
Lagertyp	FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	150000 h
Zertifizierung	cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE WEEE, ErP Lot 6, REACH

Anschlüsse und Schnittstellen

Motherboard Anschlussstecker	20+4 pin ATX
Stromkabellänge Motherboard	61 cm
Anzahl SATA Stromstecker	14
SATA-Netzkabellänge	450,470,570,700,760,810,860 mm
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin	5
Periphere (Molex) Netzkabellänge	470,690 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin	6
CPU Stecker (4+4 pin)	Ja
CPU-Leistung Kabellänge	65 cm
ATX Stromstecker (20+4 pol.)	Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung	1
Diskettenlaufwerkstecker	Ja
Kabellänge des Diskettenlaufwerks	10,1 cm
PCI Express Stecker	Ja
Kabeltyp	Modular

Leistung

Gesamtleistung	1000 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Eingangsstrom	13 - 6.5 A
Kombinierter Strom (+3.3V)	125 W
Kombinierter Strom (+12V)	996 W
Kombinierter Strom (+5V)	125 W
Kombinierter Strom (-12V)	3,6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)	15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)	25 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)	83 A
Max. Ausgangsstrom (+5V)	25 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)	0,3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)	3 A
Energieschutzeigenschaften	Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.