

FSP FP 2000 uninterruptible power supply (UPS)



Artikel	213063
Herstellernummer	PPF12A0800
EAN	4711140487663
FSP	

Für persönliche, Spielen, kommerzielle Anwendung

Zusammenfassung

Für persönliche, Spielen, kommerzielle Anwendung

FSP FP 2000, Line-Interaktiv, 2 kVA, 1200 W, Sine, 162 V, 290 V

FSP FP 2000. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 2 kVA, Ausgangsleistung: 1200 W. AC-Steckertypen: Typ F, Anzahl der AC-Ausgänge: 4 AC-Ausgänge. Batteriekapazität: 9 Ah, Akku-/Batteriespannung: 12 V, Akkuladezeit: 6 h. Formfaktor: Mini Tower, Produktfarbe: Schwarz. Konformitätsbescheinigungen: CE, EAC

Merkmale

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS) 85078000

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitskonformität Ja

Zertifikate

Konformitätsbescheinigungen CE, EAC

Anschlüsse und Schnittstellen

AC-Steckertypen Typ F

Design

Formfaktor	Mini Tower
Produktfarbe	Schwarz
LED-Anzeigen	Ja

Gewicht und Abmessungen

Breite	130 mm
Tiefe	320 mm
Höhe	182 mm
Gewicht	11 kg

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	190 mm
Verpackungstiefe	390 mm
Verpackungshöhe	275 mm

Anzahl der AC-Ausgänge 4 AC-Ausgänge

Verpackungsart Box

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur 0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 0 - 90%

Lieferumfang

Akkus/Batterien enthalten Ja
Betriebsanleitung Ja

Akku/Batterie

Batteriekapazität 9 Ah
Akku-/Batteriespannung 12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien 2
Akkuladezeit 6 h
Akku-Ladezeit (90 %) 6 h
Automatischer Batterietest Ja
Kaltstart Ja
Off-Modus Aufladung Ja

Merkmale

USV-Topologie Line-Interaktiv
Ausgangskapazität 2 kVA
Ausgangsleistung 1200 W
Wellenform Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min) 162 V
Eingangs-Betriebsspannung (max) 290 V
Eingangsfrequenz 50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min) 100 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max) 240 V
Output Frequenz 50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung 10%
Automatische Spannungsregulierung Ja
Reaktionszeit 6 ms
Geräuschpegel 40 dB
Energieschutzeigenschaften Batterieentladung, Überlast, Überlastschutz
Akustische Signale Ja
Akustische Alarm-Modi Alarm bei Batteriebetrieb, Störung, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Auto-Neustart Ja

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.