

LC-Power LC-NB-GAN-90-C mobile device charger



Artikel	271329
Herstellernummer	LC-NB-GAN-90-C
EAN	4262443280036
LC-Power	

Schnell. Kompakt. Effizient. Leistungsstark.

Dank der neuen GaN-Technologie können Ladegeräte kompakter gebaut werden, bieten aber zeitgleich einen effizienteren und schnelleren Ladevorgang!
Das LC-NB-GAN-90-C verfügt über einen USB-C-Ladeport mit einer Ausgangsleistung von max. 90 W und kann mit nahezu jedem Notebook bzw. Endgerät mit USB-C-Anschluss auf dem Markt betrieben werden.

Zusammenfassung

Schnell. Kompakt. Effizient. Leistungsstark.

Dank der neuen GaN-Technologie können Ladegeräte kompakter gebaut werden, bieten aber zeitgleich einen effizienteren und schnelleren Ladevorgang!
Das LC-NB-GAN-90-C verfügt über einen USB-C-Ladeport mit einer Ausgangsleistung von max. 90 W und kann mit nahezu jedem Notebook bzw. Endgerät mit USB-C-Anschluss auf dem Markt betrieben werden.

LC-Power LC-NB-GAN-90-C, Drinnen, AC, 1,8 m, Schwarz

LC-Power LC-NB-GAN-90-C. Aufladetyp: Drinnen, Energiequelle: AC, Aufladekompatibilität: Laptop. Eingangsspannung: 220 - 240 V. Energieschutzeigenschaften: Überstrom, Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß. Kabellänge: 1,8 m, Produktfarbe: Schwarz

Merkmale

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitskonformität	Ja
----------------------------	----

Zertifikate

Konformitätsbescheinigungen	CE
Zertifizierung	CE

Gewicht und Abmessungen

Breite	62 mm
Tiefe	92 mm
Höhe	30 mm
Gewicht	280 g

Leistungen

Aufladekompatibilität	Laptop
-----------------------	--------

Lieferumfang

Menge pro Packung	1 Stück(e)
AC-Netzadapter	Ja
Betriebsanleitung	Ja

Design

Produktfarbe	Schwarz
Kabellänge	1,8 m
Gehäusematerial	Kunststoff
Galliumnitrid (GaN)-Transistoren	Ja

Energiequelle	AC
Aufladetyp	Drahtlos
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)	1
Energieschutzeigenschaften	Überstrom, Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß

Energie

Eingangsspannung	220 - 240 V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsstrom	1.8 A
Ausgangsstrom (5V)	3 A
Ausgangsstrom (9V)	3 A
Ausgangsstrom (12V)	3 A
Ausgangsstrom (bei 15 V)	3 A
Ausgangsstrom (bei 20 V)	4,5 A
Ausgangsleistung	90 W
Leistungsaufnahme (ohne Last)	0,05 W
Wirkungsgrad bei niedriger Last (10 %)	Ja
Ausgangsspannung	20 V

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.